

M58



DECT



Bluetooth



SmartLabel

Obudowa
antybakteryjnaShared Call
Emulation
(SCE)Książka
adresowaAktualizacje
OTA

M58 - biznesowy stacjonarny aparat DECT Snom

M58 jest perfekcyjny do stacjonarnego miejsca pracy w biurze bez dodatkowego okablowania. Dzięki dużemu 5-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi, nowemu wzornictwu i antybakteryjnej obudowie użytkownik ma do dyspozycji unikalny bezprzewodowy telefon biurkowy. Wszystkie ustawienia można wprowadzić centralnie za pomocą funkcji zero-touch provisioning, aktualizacje oprogramowania są wykonywane w razie potrzeby over-the-air (OTA). Za

pomocą 8 z 24 programowalnych przycisków LED, oprócz standardowych funkcji można aktywować emulację własnych funkcji systemowych Snom (Shared Call Emulation). Na stacji bazowej M500 można rozdzielać, utrzymywać i monitorować do 16 połączeń w całym systemie bez znajomości programowania i niezależnie od dostawcy VoIP. Oczywiście obsługiwane są również słuchawki Bluetooth.

Warianty produktu



M58 | UE | PN 00004631



M58 | Wielka Brytania | PN 00004632

Podstawy

- Informacje o produkcie
 - Telefon stacjonarny DECT
 - Kolor: czarny
 - Obudowa antybakteryjna
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko

Wymiary i waga

- Wymiary (Dł. × Szer. × Wys., ok.)
 - 175 mm × 240 mm × 210 mm z podnóżkiem
- Waga (ok.)
 - 1,051 kg z podnóżkiem

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - TFT wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), podświetlany
 - Przekątna wyświetlacza: 5,0"
 - Rozdzielczość: 480 × 272 pikseli
- 13 diod LED
 - Wskazanie statusu połączenia: 1 czerwona dioda LED
 - Powiadomienie o nieodebranych połączeniach | Wskazanie wiadomości oczekującej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik stanu przycisku funkcyjnego: 8 dwukolorowych diod LED (czerwony / zielony)
 - Wskaźnik stanu klawiszy audio: 3 diody LED (1 czerwona / 2 zielone)

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- 44 fizyczne przyciski łącznie
- 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
- 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
- 4 klawisze funkcyjne kontekstowe

- 8 klawiszy SmartLabel dwukolorowa dioda LED
 - Mapowanie klawiszy do 24 funkcji (8 klawiszy × 3 strony)
- 5 dedykowanych przycisków audio
 - Wyciszony (z czerwoną diodą LED), Zestaw głośnomówiący (z zieloną diodą LED), Zestaw słuchawkowy (z zieloną diodą LED), Głośność + / - (biegun)
- 10 dedykowanych przycisków funkcyjnych
 - Ok, Anuluj, Wiadomość (z czerwoną diodą LED), Książka telefoniczna, Wybierz ponownie, Historia połączeń, Ustawienia, [Interkom](#), Wstrzymaj, PFK Page

Funkcje audio

- Słuchawka przewodowa
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Tryb głośnomówiący
- [Łączność zestawu słuchawkowego](#)

Interfejsy i połączenia

- M58 opcje zasilania
 - Zasilacz: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 150 mA | 5 V DC / 1 A
- Interfejsy przewodowe
 - Zestaw słuchawkowy: gniazdo RJ9-4P4C
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
 - Słuchawka przewodowa: gniazdo RJ9-4P4C
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT
 - Zestaw słuchawkowy (Bluetooth): [Bluetooth](#)
- Czujniki
 - Czujnik przetątnika

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
 - **Języki:** angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski, grecki, rosyjski
- Lokalizacja
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- Obsługa książki telefonicznej
 - Lokalna książka adresowa obsługująca do 200 wpisów
 - LDAP (książka telefoniczna na serwerze)¹
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej z maksymalnie 500 wpisów¹
 - **Wsparcie książki telefonicznej XML**¹
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Szybkie wybieranie
 - Ponowne wybieranie (z poziomu listy połączeń wychodzących)
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - **Interkom**¹
 - **Paging**¹
- Funkcje połączeń przychodzących
 - **Połączenie oczekujące / zamiana połączeń**
 - Automatyczna odpowiedź
 - **Przekierowanie połączeń**
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wyciszenie mikrofonu
 - Wstrzymaj
 - **Ślepy transfer**
 - **Transfer połączenia**

- 2+1 lokalne konferencje
- Dołączanie do rozmowy¹
- Zaparkuj połączenie / wznów¹
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń
 - Shared Call Emulation²
 - **Monitoring połączeń (Busy lamp field), odbieranie połączeń**¹
 - Grupy rozgłoszeniowe¹
 - Grupy interkomowe¹

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasma częstotliwości: 1 880 - 1 900 MHz
- Moc wyjściowa: < 250 mW
- Zasięg
 - Do 50 m zasięgu wewnątrz zabudowań
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- Funkcje powiązane
 - Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)
 - Automatyczna rejestracja, gdy nie jest zarejestrowana
 - Data i czas synchronizacji ze stacji bazowej

Technologie sieciowe

- **Bluetooth**
 - Headset Profile (HSP)
 - Zasięg (ok.): 10 m

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C - 40 °C

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Telefon stacjonarny DECT M58
 - Zasilacz
 - Podnóżek
 - Słuchawka przewodowa

- Dokumentacja
 - Przewodnik szybkiej instalacji (QIG)

Aksesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Stacje bazowe
 - M500 (PN 00004628)
- Zasilacz
 - UE: M58 PSU (PN 00004642)
 - Wielka Brytania: M58 PSU (PN 00004643)

¹ Funkcja dostępna tylko po sparowaniu do M500

² Shared Call Emulation: unikalna funkcjonalność Snom dla zawieszania/odwieszania i odbierania połączeń

Przegląd serii



M500



M55



M58

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Homologacja](#)

Snom jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy snom Technology GmbH w Unii Europejskiej, USA, Japonii, Chinach i niektórych innych krajach i regionach. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazw produktów, są prawnie chronione znaki towarowe firmy snom Technology GmbH. Inne wymienione znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich producentów lub właścicieli. Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i błędów.