

Gigaset DL780 Plus

Wygodny zestaw telefoniczny zapewniający maksymalną swobodę ruchów i dostępność w domu

Cechy szczególne

- o Dwa doskonale dopasowane do siebie urządzenia pracujące jako zestaw, gwarantujące maksymalną swobodę dzięki połączeniu stacjonarnego telefonu przewodowego i wygodnej słuchawki bezprzewodowej
- o Zalety zestawu:
 - Wspólna książka telefoniczna na 99 numerów z opisem
 - Synchronizowana lista połączeń przychodzących i nieodebranych
 - Synchronizowana „czarna lista” na 32 numery
- o Przycisk podbicia głośności załączający dodatkowe wzmocnienie
- o Szczególnie duże i kontrastowe wyświetlacze oraz panele sterowania ułatwiające obsługę
- o Duże programowane przyciski szybkiego wybierania (A-D na DL780 / A-B na DL780H)
- o Plug & play – łatwa instalacja: rozpakuj, podłącz, dzwoń (słuchawka fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej)



Dane techniczne

Konfiguracja	<ul style="list-style-type: none">o Podłączenie do 1 linii telefonicznej (a/b)o Rejestracja do 4 słuchawek – Pełna funkcjonalność tylko ze słuchawką DL780H (więcej informacji: www.gigaset.com/compatibility)	Ładowarka	<ul style="list-style-type: none">o Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy 230 Vo Wymiary: 48 x 88 x 90 mm (W x S x G)o Masa: ok. 55 g
Intefejs	<ul style="list-style-type: none">o a/b (analogowy)	Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none">o 1 Gigaset DL780o 1 słuchawka Gigaset DL780Ho 1 ładowarka słuchawki bezprzewodowejo 1 zasilacz telefonu przewodowegoo 1 zasilacz ładowarkio 1 kabel telefonicznyo 2 akumulatory AAA (NiMH)o 1 pokrywa akumulatorówo 1 instrukcja użytkownika
Standardy	<ul style="list-style-type: none">o DECT, GAP	Kolor	<ul style="list-style-type: none">o czarny
Telefon przewodowy (DL780)	<ul style="list-style-type: none">o Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy 230 Vo Wymiary: 78 x 200 x 195 mm (W x S x G) (wraz ze słuchawką przewodową)o Masa: ok. 590 g	Wersja datasheet	<ul style="list-style-type: none">o 05.10.2020
Słuchawka (DL780H)	<ul style="list-style-type: none">o Czas czuwania: do 200 ho Czas rozmów: do 10 ho Akumulatory: 2 x AAA (NiMH), ładowalneo Czas ładowania: ok. 5 ho Zasięg:<ul style="list-style-type: none">- w pomieszczeniach: do 50 m- na zewnątrz: do 300 mo Wymiary: 173 x 52 x 28 mm (W x S x G)o Masa: ok. 122 g (z akumulatorami)		

Gigaset

Wherever you go.

Telefon przewodowy: Gigaset DL780

Cechy szczególne

- o Wysoka głośność i jakość dźwięku
- o Przycisk podbicia głośności załączający dodatkowe wzmocnienie
- o Duży, podświetlany wyświetlacz o wysokim kontraście
- o Klawiatura wysokiej jakości z dużymi przyciskami
- o Optyczna sygnalizacja dzwonienia na wyświetlaczu oraz diodą LED umieszczoną z przodu urządzenia
- o 4 programowane przyciski bezpośredniego wybierania (A-D) dla najważniejszych numerów
- o Centralna książka telefoniczna na 99 numerów z opisem



Jakość dźwięku

- o Doskonała jakość dźwięku
- o Przycisk podbicia głośności
- o Tryb głośnomówiący
- o Sygnał dzwonka odtwarzany przez głośnik trybu głośnomówiącego
- o Głośność dzwonka: 7 poziomów + narastający
- o Głośność słuchawki: 8 poziomów + funkcja podbicia głośności
- o Głośność trybu głośnom.: 8 poziomów + podbicie głośności
- o Kompatybilny z aparatami słuchowymi

Książka telefoniczna

- o Centralna książka telefoniczna na 99 numerów z opisem
- o 4 programowane przyciski (A-D) dla najważniejszych numerów
- o Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- o Szybkie wybieranie numerów (program. przyciski 1-9)
- o Powtarzanie wybierania ostatnich 10 numerów
- o Tryb wybierania DTMF
- o Przycisk Flash (programowane czasy Flash)

Wyświetlacz

- o Duży, podświetlany wyświetlacz o wysokim kontraście 78 x 46 mm (szer. x wys.)
- o W trybie drzemki:
 - Wyświetlanie daty i godziny
 - Wyświetlanie połączeń nieodebranych
- o Podczas rozmowy: wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Klawiatura

- o Klawiatura wysokiej jakości z dużymi przyciskami
- o 4 programowane przyciski bezpośredniego wybierania (A-D) dla najważniejszych numerów
- o Wyłączanie dzwonka przyciskiem * (długie przyciśnięcie) (Ustawienie nie dotyczy kontaktów przypisanych do przycisków A – D)

Menu

- o Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu dostępne w językach:
 - DEU, ENG, FRA, ITA, SPA, NLD, CZE, POL
- o Menu główne z jedną pozycją na ekranie
- o Dalsze ustawienia poprzez tekstowe pod-menu

Sygnalizacja połączeń

- o Prezentacja numeru/nazwy dzwoniącego (CLIP/CNIP)
- o Wyciszenie sygnału dzwonka w ustawionych godzinach (za wyjątkiem połączeń z numerów zapisanych pod przyciskami A-D) - tryb noc/dzień
- o Wizualna sygnalizacja połączenia:
 - na wyświetlaczu
 - diodą LED umieszczoną na przodzie urządzenia
- o Ustawienia dzwonka:
 - 10 melodii
 - 7 poziomów głośności + narastający
- o Synchronizowana czarna lista na 32 numery

Lista połączeń

- o Sygnalizacja połączeń nieodebranych na wyświetlaczu
- o Synchronizowana lista połączeń:
 - 25 połączeń przychodzących (odebranych i nieodebranych)
- o Bezpośrednie wybieranie numerów z list połączeń

Funkcje dodatkowe

- o Plug & play – łatwa instalacja: rozpakuj, podłącz, dzwoń (słuchawka fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej)
- o Budzik

Gigaset

Wherever you go.

Słuchawka: Gigaset DL780H

Cechy szczególne

- o Wysoka głośność i jakość dźwięku
- o Przycisk podbicia głośności załączający dodatkowe wzmocnienie
- o 2 profile dźwiękowe (wysokie/niskie częstotliwości) dla najlepszej słyszalności
- o Duży podświetlany wyświetlacz o wysokim kontraście
- o 2 programowalne przyciski bezpośredniego wybierania (A – B) dla najważniejszych numerów
- o Tryb powiększonej czcionki dla menu i książki telefonicznej
- o Duże podświetlane przyciski dla łatwiej obsługi
- o Funkcja Direct call: wybieranie zaprogramowanego numeru za naciśnięciem dowolnego przycisku



Jakość dźwięku

- o Wysoka głośność i jakość dźwięku
- o Tryb głośnomówiący
- o Przycisk podbicia głośności załączający dodatkowe wzmocnienie
- o 2 profile dźwiękowe (wysokie/niskie częstotliwości) dla najlepszej słyszalności
- o Sygnał dzwonka odtwarzany przez głośnik trybu głośnomówiącego
- o Głośność dzwonka regulowana w 5 stopniach
- o Kompatybilność z aparatami słuchowymi

Książka telefoniczna i funkcje dzwonienia

- o 2 programowalne przyciski bezpośredniego wybierania (A – B) dla najważniejszych numerów
- o Centralna książka telefoniczna na 99 numerów z opisem
- o Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- o Szybkie wybieranie numerów – programowanie przycisków 1-9
- o Powtarzanie wybierania ostatnich 10 numerów
- o Przycisk Flash (programowane czasy Flash)

Wyświetlacz

- o Duży podświetlany wyświetlacz o wysokim kontraście 34 x 37 mm (W x S), 5,1 cm / 2" (przekątna), 96 x 64 pikseli
- o Doskonała czytelność
 - Wysoki contrast (regulowany)
 - Menu główne z wyświetlaniem jednej ikony na cały ekran
 - Powiększona czcionka przy wybieraniu numerów
- o W trybie oczekiwania:
 - wyświetlanie daty i godziny
 - wyświetlanie siły sygnału i stanu naładowania akumulatorów
 - wyświetlanie nowych wiadomości
- o Podczas połączenia: wyświetlanie czasu rozmowy

Menu

- o Intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika dla łatwej obsługi (DEU, ENG, FRA, ITA, ESP, NLD, CZE, POL)
- o Wygodne menu główne z jedną ikoną na ekran i przyciskami kontekstowymi wyświetlacza
- o Łatwa obsługa dzięki tekstowemu pod-menu i przyciskom kontekstowym wyświetlacza

Sygnalizacja połączeń

- o Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP / CNIP)
- o Wizualna sygnalizacja połączenia:
 - na wyświetlaczu
- o Ustawienia dzwonka:
 - 10 melodii dzwonka w słuchawce
 - 5 poziomów głośności + wyłączony
- o Oddzielne ustawienie dzwonka dla połączeń zewn. / wewn.
- o Czarna lista na 32 numery
- o Tryb dzienny / nocny: czasowe wyciszenie melodii dzwonka, za wyjątkiem kontaktów przypisanych do przycisków A-B

Lista połączeń

- o Migający klawisz wiadomości sygnalizujący nowe zdarzenia, zapewniający dostęp do listy wiadomości
- o Bezpośrednie wybieranie numeru z listy połączeń
- o Lista ostatnich 25 połączeń z numerem / nazwą i godziną
- o Synchronizowana lista połączeń:
 - 25 połączeń przychodzących (odebranych i nieodebranych)

Gigaset

Wherever you go.

Klawiatura

- Ergonomiczna klawiatura wysokiej jakości z dużymi przyciskami
- Kolor podświetlenia: bursztynowy
- Podświetlany przycisk akceptacji połączenia / trybu głośnomówiącego
- 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny
- Blokada klawiatury przyciskiem (#)
- Wyłączenie dzwonka przyciskiem (*)

ECO DECT

- Automatyczna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową, a słuchawką
- Brak promieniowania radiowego w trybie czuwania wszystkich załogowanych słuchawek, o ile obsługują tryb ECO DECT

Funkcje dodatkowe

- Plug & play – łatwa instalacja: rozpakuj, podłącz, dzwoń (słuchawka fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej)
- Budzik z funkcją drzemki i dedykowaną melodią
- Funkcja Direct call: wybieranie zaprogramowanego numeru za naciśnięciem dowolnego przycisku
- Ton ostrzegawczy przy utracie zasięgu
- Tony serwisowe (potwierdzenie naciśnięcia przycisku oraz niski stan naładowania akumulatorów)
-